

Преобразователь частоты и напряжения CFD33

Частотный преобразователь Husqvarna CFD33 с дизельным двигателем Lombardini 15LD225, тремя розетками для подключения высокочастотных глубинных вибратора и вольтметром для контроля напряжения. Преобразователь и двигатель смонтированы на прочном корпусе с щитами от бетонных брызг.



Подбор правильного вибратора осуществляется по принципу суммарного потребляемого тока вибраторами, он не должен превышать вырабатываемый преобразователем выходной ток. К примеру: CF25 вырабатывает ток в 25 А, следовательно он может питать два вибратора AX48, каждому из которых требуется 10А.

Технические характеристики

Двигатель:	Lombardini 15LD225
Мощность двигателя:	4.8 л/с
Выходное напряжение:	42В-3-200Гц
Мощность:	2.0 кВА
Выходной ток:	33 А
Количество выходов:	3
Индекс защиты:	IP55
Тип рамы:	Рама (опциональный комплект колес)
Вес:	68 кг

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____